

Partizan NVH-822

Ключевые особенности:

- ✓ IP видеорегистратор
- ✓ 8 каналов
- ✓ Поддержка 1080p/720p разрешения
- ✓ 2xSATA (макс. 4Tb)
- ✓ Поддержка протокола ONVIF
- ✓ Бесплатное ПО для мобильных платформ
- ✓ Бесплатное программное обеспечение в комплекте.



	Модель	NVH-822	
	Версия	1.0	
	Система	Операционная система	Embedded Linux
		Системные ресурсы	Pentaplex function: live, recording, playback, backup & remote access
	Интерфейс	Пользовательский интерфейс	Support 16-bit true color graphic menu operation interface, support mouse operation
		Предпросмотр	1/4/9(8ch)
	Видео	Компрессия видео	H.264(High Profile)
		Качество отображения	VGA/HDMI: FullHD
		Поддерживаемое разрешение	1080P/720P/960H/D1
		Режимы работы	8*1080P/8*720P/16*D1
	Аудио	Компрессия аудио	G.711A
		Двустороннее аудио	None
	Запись и воспроизведение	Режимы записи	Manual, Alarm, Motion Detection, Schedule
		Воспроизведение	1ch*1080P/2ch*720P/4ch*D1
		Режимы поиска	Time, Calendar, Event, Channel Search
	Хранение и резервное копирование	Расчет объема архива для 25fps	Video: 1080p 82Gb/day/ch, 720p 37Gb/day/ch, 960H 27Gb/day/ch, D1 20Gb/day/ch Audio: 691.2Mb/day/ch
		Хранение архива	HDD, network
		Резервное копирование	Network, USB
 	Интерфейс	Видео входы	RJ45
		Видео выходы	1ch VGA, 1ch HDMI
		Аудио входы	None
		Аудио выходы	1ch RCA
		Тревожные входы	None
		Тревожные выходы	None
		Сетевой интерфейс	RJ45 10M/100M
		PTZ управление	1*RS485
		USB	2*USB2.0
		HDD	2*SATA (max 2x4Tb)
		ONVIF	Support
		Питание	DC 12V/3A
		Размеры	350x295x45mm
		Температурный режим t°	+10°C - +50°C
Гарантия	3 years		

Сетевые настройки

IP адрес	192.168.1.10
Имя пользователя	admin
Пароль	admin
Web порт	80
RTSP порт	554
RTSP строка	rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?
Control порт	34567
Mobile порт	34599

Руководство по установке

- ✓ Не ставьте тяжелые объекты на устройство.
- ✓ Не допускайте попадания жидкостей или твердых мелких частиц в устройство.
- ✓ Пожалуйста, регулярно очищайте вентиляционные отверстия, вентиляторы охлаждения.
- ✓ Перед очисткой отключите питание устройства.
- ✓ Не ремонтируйте устройство самостоятельно.
- ✓ Место установки устройства должно соответствовать температурному диапазону 10°C ~ 50°C. Не устанавливайте устройство в местах попадания прямых солнечных лучей. Не устанавливайте устройство возле нагревающих элементов.
- ✓ Не устанавливайте устройство во влажной среде.
- ✓ Не используйте устройство в задымленных или пыльных условиях.
- ✓ Избегайте повреждения или падения устройства.
- ✓ Установите устройство на ровной и устойчивой поверхности.

Комплектация: Инструкция, диск с ПО, БП DC12B/3A, пульт управления, мышь, набор клемников и шурупов.